

YASKAWA (安川)Varispeed G7 200V 系列变频器制动电阻 连续使用时间≤10s 申世选型

变频器功率 (KW)	制动转矩%	制动单元	数量	申世制动电阻料号	数量
起始斩波电压 VDC 200V ED%=10%					
0.4	220	内置	1	RW (L) G00G00B00	1
0.75	125	内置	1	RW (L) G00G00B00	1
1.5	125	内置	1	RW (L) G0BF00A00	1
2.2	120	内置	1	RW (L) G0BF00G0	1
3.7	125	内置	1	RW (L) G0CI00D0	1
起始斩波电压 VDC 380V ED%=20%					
0.4	220	内置	1	RW (L) G0AD00B0	1
0.75	125	内置	1	RW (L) G0AD00B00	1
1.5	125	内置	1	RW (L) G0EB00A00	1
2.2	120	内置	1	RW (L) G0EB00G0	1
3.7	125	内置	1	RW (L) G0GH00D0	1
起始斩波电压 VDC 380V ED%=40%					
0.4	220	内置	1	RW (L) G0BD00B00	1
0.75	125	内置	1	RW (L) G0DE00B00	1
1.5	125	内置	1	RW (L) G0I000A00	1
2.2	120	内置	1	RW (L) GAKC00G0	1
3.7	125	内置	1	RW (L) GBKB00D0	1

备注：上表括号“()”代表或者的意思，以下情况请与本公司联系：

- 1、超出此范围的
- 2、用于起升位能负载：如电梯、起重吊钩、矿山提升机、倾斜式输送机

YASKAWA (安川)Varispeed G7 400V 系列变频器制动电阻 连续使用时间≤10s 申世选型

变频器功率 (KW)	制动转矩%	制动单元	数量	申世制动电阻料号	数量
ED%=10%					
0.4	230	内置	1	RW (L) G00G00GE0	1
0.75	130	内置	1	RW (L) G00G00GE0	1
1.5	125	内置	1	RW (L) G0BF00D00	1
2.2	135	内置	1	RW (L) G0BF0-0BE0	1
3.7	135	内置	1	RW (L) G0CI00AE0	1
5.5	135	内置	1	RW (L) G0EB00A00	1
7.5	130	内置	1	RW (L) G0GH000GE	1
11	135	内置	1	RW (L) GAK0D00E0	1
15	125	内置	1	RW (L) GAKEF00D0	1
18.5	125	CDBR-4030B	1	RWBDKH000CB	1
22	125	CDBR-4030B	1	RWBDKH0BGPB	1
30	125	CDBR-4030B	1	RWBFK0000B0	1
37	125	CDBR-4045B	1	RWBIKF000AF	1
45	125	CDBR-4045B	1	RWBIKF0ACPF	1
55	135	CDBR-4045B	2	RWBFK0000B0	2
75	145	CDBR-4045B	2	RWBIKF0ACPF	2
90	100	CDBR-4045B	3	RWBIKF0ACPF	3
110	100	CDBR-4045B	3	RWBIKF0ACPF	3
132	140	CDBR-4220B	1	RWUD0K0000C	1
160	140	CDBR-4220B	1	RWUD0K0000C	1
220	110	CDBR-4220B	1	RWUF0K00BPE	1
300	110	CDBR-4220B	2	RWUD0K0000C	2
600	110	CDBR-4220B	4	RWUD0K0000C	4
起始斩波电压 VDC=760V ED%=20%					
0.4	230	内置	1	RW (L) G0AD00GE0	1
0.75	130	内置	1	RW (L) G0AD00GE0	1
1.5	125	内置	1	RW (L) G0EB00D00	1
2.2	135	内置	1	RW (L) G0EB00BE0	1
3.7	135	内置	1	RW (L) G0GH00AE0	1
5.5	135	内置	1	RW (L) GAK0D0A00	1
7.5	130	内置	1	RW (L) GAKEF00GE	1
11	135	内置	1	RW (L) GBK0000E0	1
15	125	内置	1	RW (L) GCK0000D0	1
18.5	125	CDBR-4030B	1	RWBIKF000CB	1
22	125	CDBR-4030B	1	RWBIKF0BGPB	1
30	125	CDBR-4045B	1	RWBABK000B0	1
37	125	CDBR-4045B	1	RWUB0K000AF	1
45	125	CDBR-4030B	2	RWBIKF0BGPB	2
55	135	CDBR-4045B	2	RWBABK000B0	2
75	145	CDBR-4045B	3	RWUAHK0B0PD	3

90	100	CDBR-4045B	4	RWUAEK000AH	4
110	100	CDBR-4045B	4	RWUAEK000AH	4
132	140	CDBR-4220B	1	RWUH0K0000C	1
160	140	CDBR-4220B	1	RWUH0K0000C	1
220	110	CDBR-4220B	2	RWUF0K0000E	2
300	110	CDBR-4220B	2	RWUH0K0000C	2
600	110	CDBR-4220B	4	RWUH0K0000C	4
起始斩波电压 VDC=760V ED=40%					
0.4	230	内置	1	RW (L) G0BD00GE0	1
0.75	130	内置	1	RW (L) G0DE00GE0	1
1.5	125	内置	1	RW (L) G0H000D00	1
2.2	135	内置	1	RW (L) GAKCB0BE0	1
3.7	135	内置	1	RW (L) GBKB00AE0	1
5.5	135	内置	1	RW (L) GCKC00A00	1
7.5	130	内置	1	RW (L) GDKE000GE	1
11	135	内置	1	RW (L) GFKF000E0	1
15	125	内置	1	RW (L) GIK0000D0	1
18.5	125	CDBR-4045B	1	RWBAAK000CB	1
22	125	CDBR-4045B	1	RWBACKBBGPB	1
30	125	CDBR-4030B	2	RWBA0K000D0	2
37	125	CDBR-4045B	2	RWBAAK000CB	2
45	125	CDBR-4045B	2	RWBACKEBGPB	2
55	135	CDBR-4045B	3	RWBABK000C0	3
75	145	CDBR-4045B	4	RWBAAK0BGPB	4
90	100	CDBR-4220B	1	RWUFFK00DPD	1
110	100	CDBR-4220B	1	RWUFFK00DPD	1
132	140	CDBR-4220B	2	RWUDHK0000F	2
160	140	CDBR-4220B	2	RWUDHK0000F	2
220	110	CDBR-4220B	2	RWUFFK0000E	2
300	110	CDBR-4220B	4	RWUF0K00DPE	4
600	110	CDBR-4220B	6	RWUF0K00DPE	6

备注：上表括号“()”代表或者的意思，以下情况请与本公司联系：

- 1、超出此范围的 2、用于起升位能负载：如电梯、起重吊钩、矿山提升机、倾斜式输送机