

**三菱 FR-A700 系列变频器制动电阻（制动电阻阻值公差：0~+10%） 申世选型**

变频器功率 (KW)	制动单元	数量	申世制动电阻料号	数量
5.5	UFS15	1	RW (L) GAKB000D0	1
7.5	UFS15	1	RW (L) GAKB000D0	1
11	UFS15	1	RW (L) GAKB000D0	1
15	UFS22	1	RW (L) GBK0000BD	1
18.5	UFS22	1	RW (L) GBK0000BD	1
22	UFS40	1	RWBDK00ACPF	1
30	UFS40	1	RWBDK00ACPF	1
37	UFS110	1	RWBHK000FPH	1
45	UFS110	1	RWBHK000FPH	1
55	UFS110	1	RWBHK000FPH	1
75	UFS110	1	RWBHK000FPH	1
90	UFS110	2	RWBHK000FPH	2
110	UFS110	2	RWBHK000FPH	2
132	UFS110	2	RWBHK000FPH	2
160	UFS110	3	RWBHK000FPH	3
220	UFS110	3	RWBHK000FPH	3
280	UFS110	3	RWBHK000FPH	3

备注：本表对 FR-F700、E500、S500E 同样适用。上表括号“( )”代表或者的意思，

以下情况请与本公司联系：1、超出此范围的 2、用于起升位能负载：如电梯、起重吊钩、矿山提升机、倾斜式输送机